

CAIXAS 12POL ATIVA 120WRMS TRUE RMS(200W_{MAX})

(((Newell Eco)))




Bluetooth


FM



ULTRA2000



Gabinete de uso de pé e também como retorno.

- EXCLUSIVO EFEITO DE ECO DIGITAL E MULTI-TIMBRAL PRÉ-AJUSTADO INTERNAMENTE COM A MELHOR EQUALIZAÇÃO SEJA DO MICROFONE, INSTRUMENTO OU SOM DESENVOLVIDO PELA NEWELL.
 - ALTA QUALIDADE SONORA SEM PRECEDENTES, PRODUTOS DESENVOLVIDOS COM TECNOLOGIA DE ORIGEM JAPONESA.
- Produto não descartável como os importados da China, pois mesmo após muitos anos de uso, se vier a dar defeito consertamos na fábrica rapidamente e geralmente na hora. PROTEJA SEUS CLIENTES COM UM INVESTIMENTO SEGURO E FIQUE TRANQUILO.

CARACTERÍSTICAS:

- Possui um amplificador de potência capaz de liberar 120WRMS TRUE RMS(200WRMSmax) e permite a conexão de outra caixa auxiliar passiva (PRO2000 - 150Wrms) para aumentar a área de sonorização e potência total.
- Esta caixa ativa foi desenvolvida para uso com microfone balanceado e/ou simples, violão/guitarra e som com tecnologia de ponta e possibilita que vc ouça agora com muito mais qualidade e versatilidade.
- O módulo multimídia é composto pelo Bluetooth para conectar outros equipamentos sem fio, entradas USB e SD Card para ouvir as músicas gravadas no formato MP3 ou WMA e FM com controle remoto.
- Ideal para ser utilizado em salões, auditorios, casa, festas e lazer com qualidade sonora surpreendente.
- Possui Efeito de Eco Profissional de Alta Qualidade sem precedentes a um custo imbatível.
- Através da entrada P2 conectamos um Notebook, Celular, TV, etc e as entradas RCA's para conectar um Videokê, DVD, TV, etc.
- Possui suporte para pedestal na parte inferior.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

ULTRA2000 12POL

Alimentação.....	AC 125V/250V ajustada pela chave seletora de voltagem.
Entradas.....	Mic/Guitar/Violão 1~4(2 balanc.), RCA 1,2, P2 st p/ tv,note, videoke, celular,etc.
Saídas.....	Original Videokê Score Out, Line out/Phones.
Controles.....	Volume/Eco: channel1~3, Graves, Médios, Agudos.
Outros.....	Módulo multimídia Bluetooth, FM, USB, SD Card, Sel. de Voltagem, Chave Power.
Sens/Imp de Entrada..	Mic: 2,0mV/1500 ohms.
	Line (1,2): 190mV/22 Kohm.
Impedância de Saída..	Passiva: 8 ohm min.
	Line-Out/Phones: 100 Ohm.
Potência de Saída.....	120Wrms (@ 4 Ohms/1KHz/THD=1%).
Alto-Falantes.....	Woofer de 12 pol especial e Drive de Titânio.
Consumo Máximo.....	200W.
Fusíveis de Proteção...	2AF/250V Externo.
Dimensões.....	387mm(L),553mm(A), 362mm(P).
Peso.....	16Kg.

As especificações acima estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.